



JA-188J Botón inalámbrico de pared

El botón RC-188J está diseñado para la activación inalámbrica de la alarma de pánico o de emergencia. Al mismo tiempo se utiliza como control remoto para activar/desactivar el sistema de alarma o para controlar remotamente otros aparatos.

o [Declaration of conformity - JA-188J \(PDF 312,77 kB\)](#)



Descripción

Contiene dispositivos anti sabotaje y monitorea el estado de las pilas. La reacción del sistema, al apretarse el botón, es opcional. La reacción básica es la alarma de pánico o la activación/desactivación del sistema (opcional). Se pueden programar otras reacciones en el régimen de servicio de la central.

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------------------------|---|
| Alimentación: | Batería de litio LS14250 (3.6V ½ AA / 1.2 Ah) |
| Durabilidad típica de la pila: | aproximadamente 3 años |
| Frecuencia de funcionamiento: | 868 MHz |
| Alcance de comunicación: | aproximadamente 300 m (en espacios abiertos) |
| Dimensiones: | 80 x 80 x 29 mm, 60g |
| Nivel de protección: | nivel 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3 |