



Diagrama de cableado KDP - 602AD

Puede ser utilizado con interfono directo e interfono, señal de llamada diferenciada a las habitaciones y la estación de puerta
 Usado : hogar, oficina , apartamento , fábrica, hospital, etc.
 Se puede combinar con apertura de puerta.

Especificaciones

- . Incluye frente de calle metálico y 2 auriculares sin expansion adicional.
- Funciona como intercom y portero.
- Comunicación entre los 2 auriculares.
- Fácil instalación (montaje en pared o escritorio).
- 2 tonos diferentes (desde el frente de calle / desde otro auricular).
- Salida de relevador N/A, para uso con contrachapas eléctricas.
- Distancia típica de 100m con cable UTP CAT5, Cal. 20 a 120m, Cal. 18 a 150m.
- Consumo de Potencia en Reposo 0.5 W y en Comunicación 3.3 W.
- Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional.
- La chapa magnética o contrachapa eléctrica requiere alimentación adicional.
- Incluye Kit de instalación.

Item	Especificación
Poder	AC 110V o 220V
El consumo de energía	Un carga : 1.3W , En carga : 4W
Señal de sonido	Desde la puerta: Chime / De interior: carillón electrónico
Alambrado	Puerta: 2Wired habitación: 6Wired
Alcance	KDP - 602A ~ KDP - 602D : 30m / KDP - 602A / D ~ MS- 2D o DS -2D : 50m