



Instructions
Instrucciones

P R D O X®
SECURITY SYSTEMS
780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Québec) J7R 5V3 CANADA
Tel.: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313
www.paradox.ca

English

Location & Mounting

When installing transmitters, there must be at least 30cm (1ft) between each wireless transmitter. In addition, ensure a distance of 1.5m (5ft) between transmitters and the receiver.

Install the transmitter either vertically or horizontally, by placing the magnet in line with the reed switch. The reed switch is located under the PCB and is aligned with the arrow on the cover (see Figure 2 on reverse side).

When closing the cover and back plate, ensure that the arrows match otherwise the unit will not snap together (see Figure 2 on reverse side).

Check-in Supervision Timer

The check-in supervision timer is the time interval in which the door contact communicates a check-in signal to the receiver.

If the door contact is used with Magellan (see Operating Mode) the door contact will regularly transmit a check-in signal to Magellan. The check-in supervision time is set in the Magellan console.

If the door contact is used with Omnia the door contact will transmit a check-in signal every 12 hours.

Operating Mode

Jumper JP2 determines whether the MG-DCT2 will be communicating with either a Magellan or an Omnia receiver.

JP2 OFF = Omnia (V2.0 or higher)
JP2 ON = Magellan (default)

After changing the jumper settings, press and release the anti-tamper switch in order to save the changes.

Low Battery

If the battery voltage drops below a certain level, the door contact sends a signal to the receiver. A low battery signal will then be generated.

Powering the Unit

Verify proper polarity and insert the 3V lithium battery (CR2450) into the battery compartment. To replace the battery:

1. Remove the old battery.
2. Press and release the anti-tamper switch several times.
3. Wait 60 seconds in order to reinitialize the unit.
4. Insert the new battery while verifying proper polarity.

After inserting the battery, a power up sequence will begin (lasting 10-20 seconds) during which the door contact will not detect an open zone or tamper.

Danger of explosion exists if the lithium battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Signal Strength Test

In order to verify the receiver's reception of the MG-DCT2's signal, perform a signal strength test as described in the receiver's Reference & Installation Manual before finalizing the installation of the MG-DCT2.

Prior to performing the test, verify that the battery has been installed in order to power the door contact. Also, verify that the door contact has been assigned to a zone according to the instructions provided in the receiver's Reference and Installation Manual.

If the transmission is weak, relocating the transmitter by a few inches can greatly improve the reception.

If the transmission reads less than five, it is strongly recommended to use a different Magellan door contact model.

Testing the Unit

1. Verify that the battery is inserted properly.
2. Assign the door contact to a compatible receiver.
3. Perform a signal strength test as detailed in the receiver's manual.
4. Open and close the door or window to which the door contact is mounted and verify proper operation.

After changing the jumper settings, press and release the anti-tamper switch in order to save the changes.

Français

Emplacement et montage

Lors de l'installation des émetteurs, s'assurer qu'il y ait un espace d'au moins 30 cm (1 pi) entre chaque émetteur sans fil. S'assurer également que la distance entre les émetteurs et le récepteur soit de 1,5 m (5 pi).

Installer l'émetteur en position verticale ou horizontale en alignant l'aimant avec le commutateur à lames; ce dernier est situé sous la carte de circuits imprimés et est aligné avec la flèche sur le couvercle (voir Figure 2 au verso).

Au moment de fermer le couvercle et la plaque arrière, s'assurer que les flèches soient alignées, sans quoi les deux parties de l'unité ne pourront pas s'accrocher l'une à l'autre (voir Figure 2 au verso).

Délai de supervision de présence

Le délai de supervision de présence est l'intervalle de temps auquel le contact de porte transmet un signal de présence au récepteur.

Si le contact de porte est utilisé avec Magellan (voir Mode de fonctionnement), il transmet régulièrement un signal de présence au Magellan. Le délai de supervision de présence est réglé dans la console Magellan.

Si le contact de porte est utilisé avec Omnia, il transmet un signal de présence à toutes les 12 heures.

Mode de fonctionnement

Le cavalier JP2 détermine le modèle de récepteur avec lequel le MG-DCT2 communiquera, soit un Magellan soit un récepteur Omnia.

JP2 NON INSTALLÉ (OFF) = Omnia (V2.0 ou ultérieure)

JP2 INSTALLÉ (ON) = Magellan (par défaut)

Après avoir modifié les paramètres des cavaliers, appuyer momentanément sur l'interrupteur de sécurité afin d'enregistrer les modifications.

Batterie faible

Si la tension de la batterie chute en deçà d'une certaine tension, le contact de porte transmet un signal au récepteur. Un signal de faiblesse de batterie est ensuite généré.

Mise sous tension de l'unité

En respectant la polarité, insérer la batterie au lithium de 3 V (CR2450) dans le compartiment à batterie. Pour remplacer la batterie :

1. Retirer la vieille batterie.
2. Appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur de sécurité.
3. Attendre 60 secondes afin que l'unité se réinitialise.
4. Insérer la nouvelle batterie en respectant la polarité.

Español

Ubicación y Montaje

Cuando instale los transmisores, asegure una distancia de por lo menos 30cms (1pie) entre cada transmisor inalámbrico. Además, guarde una distancia de 1.5m (5ft) entre los transmisores y el receptor.

Instale el transmisor horizontal o verticalmente, alineando el imán con el interruptor de láminas. El interruptor de lámina se encuentra debajo de la placa de circuito impreso y se alinea con la flecha de la cubierta (Ver la Figura 2 al verso).

Al cerrar la cubierta y la placa posterior, asegúrese que las flechas están alineadas pues de lo contrario la unidad no podrá ser acoplada (ver Figura 2 al verso).

Tiempo de Supervisión de Presencia

El tiempo de verificación de presencia es el intervalo de tiempo en el cual el contacto de puerta transmite una señal de presencia al receptor.

Si el contacto de puerta es usado con Magellan (ver Modo de Funcionamiento), el contacto de puerta transmitirá regularmente una señal de presencia a Magellan. El tiempo de verificación de presencia es definido en la consola Magellan.

Si el contacto de puerta es usado con Omnia, el contacto de puerta transmitirá regularmente una señal de presencia cada 12 horas.

Modo de Funcionamiento

El Puente JP2 determina con qué modelo de receptor se comunicará el MG-DCT2: el receptor Magellan o un receptor Omnia.

JP2 OFF = Omnia (V2.0 o posterior)

JP2 ON = Magellan (de fábrica)

Después de cambiar la configuración del puente pulse y suelte el interruptor antisabotaje, para guardar los cambios.

Batería Baja

Si el voltaje de la batería cae por debajo de un cierto nivel, el contacto de puerta enviará una señal al receptor. Se generará entonces una señal de baja batería.

Alimentación de la Unidad

Verifica la polaridad e inserte la batería de litio de 3V (CR2450) en el compartimiento de la batería. Para cambiar la batería:

1. Quite la batería usada.
2. Pulse y suelte el interruptor antisabotaje varias veces.
3. Espere 60 segundos para reiniciar la unidad.
4. Inserte la nueva batería verificando la polaridad.

Luego de haber puesto la batería, una secuencia de encendido comienza (entre 10 y 20 segs.) durante el cual el contacto

de puerta no detectará una zona abierta o un sabotaje.

Hay peligro de explosión si se cambia la batería de litio incorrectamente. Cambiar sólo por una batería similar o equivalente sugerida por el fabricante. Disponga de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

Prueba de Fuerza de Señal

Verifique la recepción de la señal del MG-DCT2 por el receptor mediante la prueba de fuerza de señal como se describe en el Manual de Instalación y Consulta del receptor, antes de finalizar la instalación del MG-DCT2.

Antes de efectuar la prueba, verifique que la batería está instalada para poder alimentar el contacto de puerta.

También, verifique que el contacto de puerta ha sido asignado a una zona según las instrucciones del *Manual de Instalación y Consulta* del receptor.

Si la transmisión es débil, mover el transmisor algunas pulgadas puede mejorar grandemente la recepción.

Si la transmisión lee menos de cinco, se recomienda enfáticamente emplear un modelo diferente de contacto de puerta Magellan.

Probando la Unidad

1. Verifique que la batería ha sido bien insertada.
2. Asigne el contacto de puerta a un receptor compatible.
3. Efectúe una prueba de fuerza de señal como se detalla en el apropiado manual del receptor.
4. Abra y cierre la puerta o ventana en la que el contacto de puerta ha sido ubicado y verifique su correcto funcionamiento.




Figure 1 / Figura 1




Figure 2 / Figura 2

JP1	Not Used / Inutilisé / Sin Usar
JP2	Operating Mode / Mode de fonctionnement / Modo de Funcionamiento
	OFF = Omnia (V2.0 or higher / V2.0 ou ultérieure / V2.0 o posterior) ON = Magellan Δ

Δ = default/par défaut/de fábrica

Technical Specifications	
Reed switch	One (high sensitivity) with a standard gap of 1cm (0.4")
Antenna	Built in strip antenna (printed)
RF frequency	433MHz or 868MHz
Power	One 3V lithium battery (CR2450) *
Lithium battery life	Between 1 and 5 years **
Range	18m (60ft) with MG-6060; 36m (120ft) with MG-RCV3; typical in a residential environment ***
Anti-tamper switch	Yes
Compatibility	Magellan and Omnia OMN-RCV3 (V2.0 or higher)
Dimensions	4.3cm X 3cm X 1.8cm (1.7" X 1.2" X 0.7")
Operating temperature	0°C to +50°C (32°F to +122°F)
Approvals†	433MHz UL LISTED CE FC IC 868MHz CE Compliant to all EU and EFTA countries except Greece according to RTT&E directive.

Specifications may change without prior notice.

† For the latest information on product approvals visit our Web site at www.paradox.ca.

* The warranty does not apply to the lithium battery provided with the unit.

** Battery life varies depending on the traffic through the protected zone.

*** If a greater transmission range is required, it is strongly recommended to use a different Magellan door contact model.

Changes or modifications on equipment not expressly approved by the Paradox Security Systems could void the user's authority to operate the equipment.

Omnia and Magellan are trademarks or registered trademarks of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and other countries. All rights reserved. © 2002-2004 Paradox Security Systems Ltd.

FCC ID: KDYOMNDCT2
CANADA: 2438A-OMNDCT2
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty

Paradox Security Systems Ltd. ("Seller") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of one year. Except as specifically stated herein, all express or implied warranties whatsoever, statutory or otherwise, including without limitation, any implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly excluded. Because Seller does not install or connect the products and because the products may be used in conjunction with products not manufactured by Seller, Seller cannot guarantee the performance of the security system and shall not be responsible for circumstances resulting from the products inability to operate. Seller's obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing or replacing, at Seller's option, any product not meeting the specifications. Returns must include proof of purchase and be within the warranty period. In no event shall the Seller be liable to the buyer or any other person for any loss or damages whether direct or indirect or consequential or incidental, including without limitation, any damages for lost profits stolen goods, or claims by any other party, caused by defective goods or otherwise arising from the improper, incorrect or otherwise faulty installation or use of the merchandise sold.

Notwithstanding the preceding paragraph, the Seller's maximum liability will be strictly limited to the purchase price of the defective product. Your use of this product signifies your acceptance of this warranty.

BEWARE: Dealers, installers and/or others selling the product are not authorized to modify this warranty or make additional warranties that are binding on the Seller.

Spécifications techniques

Commutateur à lames	un (haute sensibilité) avec un écart régulier de 1 cm (0,4 po)
Antenne	antenne à ruban intégrée (imprimée)
Fréquence RF	433 MHz ou 868 MHz
Alimentation	une batterie au lithium de 3 V (CR2450) *
Durée de vie de la batterie au lithium	entre 1 et 5 ans **
Portée	18 m (60 pi) avec le MG-6060; 36 m (120 pi) avec le MG-RCV3; représentatif dans un environnement résidentiel ***
Interrupteur de sécurité	oui
Compatibilité	Magellan et Omnia OMN-RCV3 (V2.0 ou ultérieure)
Dimensions	4,3 cm X 3,0 cm X 1,8 cm (1,7 po X 1,2 po X 0,7 po)
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C (32 °F à +122 °F)
Approbations†	433 MHz UL LISTED CE FC IC 868 MHz CE Compliant to all EU and EFTA countries except Greece according to RTT&E directive.

Spécifications sujetas a changements sans préavis.

† Pour l'information la plus récente concernant l'approbation des produits, visiter notre site Web au www.paradox.ca.

* La garantie ne couvre pas la batterie au lithium fournie avec l'unité.

** La durée de vie de la batterie varie selon le trafic dans la zone protégée.

*** Si une portée d'émission supérieure est nécessaire, il est fortement recommandé d'utiliser un autre modèle de contact de porte Magellan.

Des changements ou modifications sur le matériel n'étant pas formellement approuvés par Systèmes de sécurité Paradox pourraient annuler les droits de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

Omnia et Magellan sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés. © Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2002-2004.

FCC ID : KDYOMNDCT2

CANADA : 2438A-OMNDCT2

Ce système est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'application est subordonnée aux conditions suivantes : (1) Ce système ne devrait pas entraîner de brouillage préjudiciable et (2) Ce système doit accepter toute interférence reçue, y compris les types d'interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Garantie

Systèmes de sécurité Paradox Ltée (« Vendeur ») garantie, pour une période d'un an, que ses produits ne comportent aucun défaut de pièce ou de main-d'œuvre si utilisés dans des conditions normales. Sauf ce qui est expressément prévu par les présentes, toute autre garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, se rapportant à la qualité de la marchandise y compris, sans limiter ce qui précède, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à des fins particulières est exclue. Le Vendeur ne peut garantir la performance du système de sécurité parce qu'il n'installe pas et ne raccorde pas les produits et parce que les produits peuvent être utilisés conjointement avec des produits qui ne sont pas fabriqués par le Vendeur; ce dernier ne doit pas être responsable dans les circonstances déclinant de l'incapacité de fonctionnement du produit. L'obligation et la responsabilité du Vendeur en vertu de la présente garantie sont expressément limitées à la réparation ou au remplacement, au choix du Vendeur, de tout produit ne rencontrant pas les spécifications. Les retours sur ventes doivent comprendre une preuve d'achat et doivent être faits dans le délai de garantie. Dans tous les cas, le Vendeur ne sera pas tenu responsable, envers l'acheteur ou toute autre personne, de pertes ou de dommages de quelque sorte, directs ou indirects, consécutifs ou accidentels, y compris, sans limiter ce qui précède, de pertes de profits, de biens volés ou de réclamations par tiers causées par des produits défectueux ou autres résultant d'une installation ou d'un usage imprudent, incorrect ou autre de la marchandise vendue.

Malgré le paragraphe précédent, la responsabilité maximale du Vendeur est strictement limitée au prix d'achat du produit défectueux. L'utilisation de ce produit signifie l'acceptation de cette garantie.

MISE EN GARDE : Les distributeurs, les installateurs et/ou autres qui vendent le produit ne sont pas autorisés à modifier cette garantie ou d'apporter des garanties supplémentaires qui engagent le Vendeur.

Especificaciones Técnicas

Interruptor de láminas	Uno (alta sensibilidad) con espacio estándar de 1cm (0.4")
Antena	Antena de lámina incorporada (impresa)
Frecuencia RF	433MHz o 868MHz
Alimentación	Una batería de litio de 3V (CR2450) *
Vida útil de batería de litio	Entre 1 y 5 años **
Alcance	18m (60ft) con MG-6060; 36m (120ft) con MG-RCV3; típico en un ambiente residencial ***
Interruptor Antisabotaje	Si
Compatibilidad	Magellan y Omnia OMN-RCV3 (V2.0 o posterior)
Dimensiones	4.3cm X 3cm X 1.8cm (1.7" X 1.2" X 0.7")
Temp. de funcionamiento	0°C a +50°C (32°F a +122°F)
Homologaciones†	433MHz UL LISTED CE FC IC 868MHz CE Compliant to all EU and EFTA countries except Greece according to RTT&E directive.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

† Para información reciente acerca de la homologación de productos visite nuestro sitio web: www.paradox.ca.

* La garantía no se aplica a la batería de litio provista con la unidad.

** La vida útil de batería puede variar dependiendo del tráfico en la zona protegida.

*** Si desea más alcance de transmisión, se recomienda enfáticamente emplear un modelo diferente de contacto de puerta Magellan.

Todo cambio o modificación del equipo que no haya sido claramente aprobado por Paradox Security Systems puede anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Omnia y Magellan son marcas de comercio o registradas de Paradox Security Systems Ltd. y de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. © 2002-2004 Paradox Security Systems.

FCC ID: KDYOMNDCT2

CANADA: 2438A-OMNDCT2

Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar severa interferencia y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento errático.

Garantía

Paradox Security Systems Ltd. ("el Vendedor") garantiza que sus productos están libres de defectos, tanto materiales como de mano de obra, bajo un uso normal durante un año. Exceptuando lo que se menciona aquí específicamente, todas las garantías expresas o implícitas, sean estatutarias o de otro tipo, cualquier garantía implícita de comerciabilidad y de adaptabilidad a un propósito particular, son expresamente excluidas. Debido a que el Vendedor no instala ni conecta los productos y debido a que los productos podrían ser usados en conjunto con productos no manufacturados por el Vendedor, éste no puede garantizar el rendimiento del sistema de seguridad y no será responsable de las circunstancias que resulten de la incapacidad del producto para funcionar. La obligación del fabricante bajo esta garantía se limita expresamente a la reparación o reemplazo, según el vendedor, de cualquier producto que no cumpla con las especificaciones. Toda devolución debe incluir la factura de compra y efectuarse dentro del período de la garantía. En ningún momento podrá el comprador o cualquier persona hacer responsable al vendedor por cualquier pérdida o daños ocasionados, sean directos o indirectos, incluyendo, pero sin limitarse a esto, cualquier daño por pérdida de beneficios, mercancía robada o reclamaciones realizadas por terceros, que sea causado por artículos defectuosos o se deban al uso incorrecto o a una instalación defectuosa del material.

No obstante el párrafo anterior, la máxima responsabilidad del Vendedor se limitará estrictamente al precio de compra del producto defectuoso. El uso de este producto significa la aceptación de esta garantía. ATENCIÓN: Los distribuidores, instaladores y/o otros que vendan el producto no están autorizados a modificar esta garantía o establecer garantías adicionales que comprometan al Vendedor.