



## JA-122E Lector RFID tipo BUS para exteriores

El lector RFID JA-122E se puede usar para activar una salida PG. Se puede usar p.ej. para controlar el acceso (abrir la cerradura de la puerta). Dispone de una superficie de lectura y de una señalización óptica del estado.

o [Declaration of conformity - JA-122E \(PDF 315,28 kB\)](#)



### Descripción

### Especificaciones

<b>Alimentación:</b>	del BUS de datos de la central 12 V (9 - 15 V)
<b>Consumo en reposo:</b>	15 mA
<b>Current consumption for cable selection</b>	15 mA
<b>Frecuencia de trabajo RFID:</b>	125 kHz
<b>Dimensiones:</b>	46 × 151,5 × 22,5 mm
<b>Temperatura de servicio:</b>	-25 °C hasta +60 °C
<b>Ambiente conforme a EN 50131-1</b>	IV exteriores generales, protección IP65
<b>Nivel de seguridad:</b>	grado 2 según EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Cumple con las normas:</b>	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1