

# Nuevo HR-8000 Plus

## ENERGIZADOR DE CERCO ELÉCTRICO



# Hagroy

Electronic

### Características del Energizador

Energía de electrificación  
 Salida de alto voltaje  
 Consumo de energía  
 Alcance de electrificación  
 Alimentación de red / Transformador  
 Batería de respaldo recargable  
 Independencia de energía eléctrica en stand by con batería a plena carga  
 Salida auxiliar  
 Salida de alto voltaje regulable  
 Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco  
 Salida de utilidad (PGM) programable  
 Indicador de retorno de tierra  
 Indicador de intrusión en zonas  
 Memoriza eventos  
 Tiempo de sirena programable  
 Independencia de Zonas  
 Sensibilidad por caída a tierra  
 Sensibilidad por arco a tierra  
 Señalización audible de encendido/apagado  
 Almacenamiento de controles / Sensores inalámbricos

### HR8000PLUS

Mín. 850 mJ – Máx. 1,2 J (RMS)  
 Mín. 12 KV – Máx. 15 KV  
 Mín. 6.6 W – Máx. 9.1 W  
 10000 m  
 110 ó 220 VAC - 60 Hz / 12V 1.5A  
 12 V - 7 Ah  
 23 horas  
 12 V - 250 mA  
 SI  
 Programable  
 Programable  
 SI  
 Mín. 1 – Máx. 48