

Intrusión / Barreras Infrarrojas

AX-3RL100W



Características

- Barrera infrarroja de cuadruple haz para exterior
- Cableada
- Detección máxima emisor / receptor 100 m (interior) y 100 m (exterior)
- Triple lente ajustable
- Horizontal: 180° (±90°) / Vertical: 20° (± 10°)
- Función AND/OR
- Espacio compatible con marcas disponibles en el mercado
- DIP Switch para programación
- 4 frecuencias de trabajo
- Doble tamper anti-sabotaje (frontal y trasero)
- Alimentación a pilas

Especificaciones

Uso	Detector de barrera por infrarrojos
Rango de detección	100m interior / 100m exterior
Número de haces	3
Metodo de detección	Interrupción de los 3 haces a la vez o de solamente 2 (up o down)
Tiempo de interrupción	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionable)
Canales de frecuencia	4 canales diferentes a través de DIP Switch
Salidas	Salida de alarma NO/NC , salida tamper NC, salida de batería baja NC
Compatibilidad	Compatible con el módulo Transmitter o el contacto externo de DoorProtect/DoorProtect Plus de Ajax
Ángulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +55°C
Grado de protección	IP65
Alimentación	Pilas ER34615H, incluye 2 pilas (una para cada barrera)
Autonomía	1 años con una pila y 2 años con dos pilas cada barrera
Dimensiones	402 (Al) x 110(An) x 166 (Fo) mm
Instalación	Exterior o interior, sobre pared o poste